
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS



APLICAÇÕES

Condomínios, hotéis, pousadas, escadas, elevadores, áreas industriais, comércio, shoppings, supermercados, estacionamentos, docas, garagens, armazéns e outras aplicações



LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS



Esta luminária dispensa o uso de reatores eletrônicos e lâmpadas fluorescentes, proporcionando baixa manutenção. A ausência de emissões eletromagnéticas também faz dela ecologicamente correta. Seu carregador tem o ciclo de carregamento suave e eficiente. Após o carregamento, o circuito entra em modo de flutuação, permitindo que a bateria fique carregada, mantendo assim sua vida útil. Ela pode ser instalada em ambientes residenciais, comerciais e industriais, cuja tensão de entrada varie de 100 a 240 VCA.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo	LLEV30LEDS
Autonomia	5 horas
Tensão de entrada	100 a 240VCA
Quantidade de LEDs	30
Material do corpo	ABS Anti-chama V0 e Anti-UV
Material da lente	SAN 82TR
Carregador com proteção	Térmica/Tensão/Corrente
Potência de entrada	3W
Bateria	6VCC, 1.3Ah
Fusível de proteção	Sim
Peso	0,490 kg
Grau de proteção	IP54
Chave de simulação	Sim
Vida útil dos LEDs	50.000 h
Dimensões (AxBxC)	232 x 78 x 50 mm
Fluxo Luminoso	390 lm



MAIOR AUTONOMIA



MAIOR SEGURANÇA
ABS Anti-chama V0 e anti-UV



MAIOR GARANTIA



EMPRESA CERTIFICADA
NO CORPO DE BOMBEIROS-ES
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA




+55 27 3338-1545
+55 27 99691-9237



www.vilux.com.br



vilux@vilux.com.br



A



TRABALHA E CONFIANÇA
Visite o ES

USE LED
A NATUREZA AGRADECE

Garantia
2
anos